

■ 標準寸法図

(バンドタイプ、横形)

形名	容量 VA	外形寸法			取付寸法		D	E	重量 Kg
		A	B	H	C	φ			
BH2811	1.2	45.0	32.0	26.5	37.0	3.2×5.0	29.8	12.5	0.06
BH3510	2.0	54.0	34.0	31.0	44.0	3.5×4.5	37.0	12.0	0.08
BH4113	3.9	60.0	37.0	36.2	52.0	3.2×4.9	43.0	15.0	0.14
BH4117	5.0	61.0	40.0	36.0	52.5	3.5×5.0	43.0	19.0	0.18
BH4120	6.0	60.0	44.0	36.0	52.0	3.5×4.5	43.0	22.0	0.21
BH4818	7.5	70.0	42.0	43.5	60.0	4.5×6.0	50.5	20.5	0.30
BH4820	8.4	71.6	46.0	42.8	60.0	4.5×6.0	50.5	22.5	0.34
BH4825	10.5	71.0	49.0	43.0	60.0	4.5×6.0	50.5	27.5	0.40
BH5421	13.0	80.0	46.0	48.0	67.0	4.5×6.5	56.0	23.0	0.44
BH5425	15.0	80.0	53.0	48.5	68.0	4.5×6.5	56.0	27.0	0.50
BH5720	14.0	80.0	47.0	49.5	68.0	4.2×6.5	60.0	22.3	0.50
BH5725	17.5	82.0	54.0	51.0	72.0	4.5×6.0	60.0	27.0	0.56
BH5730	21.0	84.5	58.0	51.0	70.5	5.0×7.0	60.0	32.5	0.67
BH6025	20.0	87.0	54.0	53.5	75.0	4.5×6.0	62.0	27.0	0.62
BH6030	24.0	85.0	60.0	53.0	75.0	4.5×6.0	62.0	32.0	0.74
BH6625	27.0	92.0	56.0	58.5	81.0	4.5×6.5	68.5	27.5	0.75
BH6627	29.5	90.0	60.0	58.5	80.0	4.5×6.5	68.5	29.5	0.80
BH6635	38.0	90.0	63.0	58.5	80.4	4.5×6.5	68.5	37.5	0.92
BH7630	46.0	103.0	66.0	67.5	90.0	4.5×6.5	79.5	32.5	1.20
BH7635	54.0	103.0	72.0	67.5	91.0	4.5×6.5	79.5	37.5	1.40
BH7640	62.0	103.0	80.0	67.5	90.0	4.5×6.5	79.5	42.5	1.60
BH7650	77.0	103.0	86.0	67.5	91.0	4.5×6.5	79.5	52.5	2.00

Technical drawing showing the dimensions of the BH transformer. The top view shows dimensions A (width), B (depth), and φ (hole diameter). The side view shows dimensions C (mounting hole offset), D (mounting hole diameter), and E (height). The front view shows dimensions H (height) and B MAX (maximum depth).

BH形は0.5VAから100VA程度の電源トランスで一般的に広く利用されております。上記データ以外の容量の多いタイプもございますので、ご指定ください。
ラグ端子、引出しリード線、ピンタイプがあります。